

Radio CB

M-MINI USB

Il CB entry-level
della gamma M.

MIDLAND®

Cerchi un CB facile da installare?

M-Mini USB è la risposta che fa per te: essenziale, 40 canali, per alimentarlo lo connetti alla presa accendisigari usando il cavo di alimentazione incluso nella confezione.

Nella parte frontale, c'è una pratica presa USB per non rinunciare a ricaricare tutti i tuoi dispositivi: smartphone, tablet, ... e la presa RJ45, che rende il microfono removibile.



KEY POINTS

- Presa USB al posto dei 2 pin Midland per caricare i tuoi dispositivi (smartphone, etc);
- Installazione immediata, tramite il cavo di alimentazione presa accendisigari ;
- Microfono removibile;
- Dimensioni ridotte rispetto ad un normale CB

Radio CB

M-MINI USB

MIDLAND®

Il CB entry-level
della gamma M.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Multistandard
- Presa USB per ricaricare i propri dispositivi
- Cavo d'alimentazione con presa accendisigari per un'immediata installazione
- Microfono removibile con connettore RJ45 e tasti UP/DOWN
- Dimensioni ridotte: 110x120x25mm
- Chassis in alluminio
- Scansione canali
- Display LCD con s/meter
- Doppia modalità di squelch (digitale ed automatico) con 9 e 28 livelli
- RF Gain regolabile
- Canale emergenza 9/19
- Presa altoparlante esterno

CONFORMITÀ

Apparato conforme alla normativa
RE-D 2014/53/UE

M-MINI USB è il nuovo CB che amplia la gamma M. Con una potenza di 4W e 40 canali AM/FM, M-MINI USB è adatto per avvicinarsi al mondo delle radio CB e in più è multibanda, cioè raggiunge le principali bande di frequenza europee (le bande di frequenza selezionabili: I, I2, D4, EU, EC, PL, UK, IN) e una nuova "Internazionale" a 27 CH ammessa in Italia e nella maggior parte dei Paesi EU.

La modalità Squelch è doppia: su 9 e 28 livelli e M-MINI USB ha il canale d'emergenza 9/19.

Un'altra caratteristica del concept di M-MINI USB, è la rapidità ed efficienza della ricarica.

Come?

M-MINI USB si collega alla presa accendisigari con il pratico cavo d'alimentazione incluso nella confezione, senza dispersione di cavi e, tramite la presa USB, ricarichi tutti i tuoi dispositivi.

Completano la parte anteriore del CB: il microfono removibile con presa RJ45, display LCD con S-Meter, l'attenuatore di ricezione (RF gain) regolabile. Sul retro, invece, c'è la presa per l'altoparlante esterno.

M-MINI: pocket, intelligente ed efficiente.

CONFEZIONI E CODICI

M-MINI USB, microfono con tasti UP/DOWN, cavo di alimentazione con presa accendisigari, viti di fissaggio, staffa di montaggio.





MADE IN ITALY since 1972

TITANIUM series

FEATURES

- # CB & 10m Mobile antennas
- # Tunable from 27 to 28.5 MHz
- # 180° adjustable whip
- # Detachable for car-wash
- # Suitable for magnetic mount

TECHNICAL DATA

Type: base loaded
 Impedance: 50 Ω
 Frequency range: 27... 28.5 MHz
 Polarization: linear vertical
 SWR @ res. freq.: ≤ 1.2
 Max. Power
 TITANIUM 800, TITANIUM 1000 15 Watts (CW) continuous
 150 Watts (CW) short time
 TITANIUM 1200 20 Watts (CW) continuous
 100 Watts (CW) short time
 TITANIUM 1500 Black 35 Watts (CW) continuous
 250 Watts (CW) short time
 Bandwidth @ SWR ≤ 2:
 TITANIUM 800 ≥ 1100 kHz (100 channel)
 TITANIUM 1000 ≥ 1200 kHz (110 channel)
 TITANIUM 1200 ≥ 1400 kHz (125 channel)
 TITANIUM 1500 Black ≥ 1600 kHz (140 channel)
 Height (approx.):
 TITANIUM 800 790 mm, 2.6 ft
 TITANIUM 1000 975 mm, 3.2 ft
 TITANIUM 1200 1215 mm, 4.0 ft
 TITANIUM 1500 Black 1420 mm, 4.6 ft
 Weight (approx.): 400 gr, 0.88 lb
 Mount type: "N" mount, hole Ø12.5mm, Ø1/2 in
 Cable length / type: 4m, 13 ft / RG58

P/N 2200605.01 or .07 TITANIUM 800 N or NE
 P/N 2204505.01 or .07 TITANIUM 1000 N or NE
 P/N 2204505.01/S or .07/S TITANIUM 1200 N or NE
 P/N 2204506.02 or .08 TITANIUM 1500 Black N or NE

P/N 2200605.61 TITANIUM 800 MAG
 P/N 2204505.61 TITANIUM 1000 MAG
 P/N 2204505.61/S TITANIUM 1200 MAG

